

| Kanal | Mode | Frekvens | Max effekt | Huvudanvändning och begränsningar | Alias |
|-------|------|----------|-------------------|---|-------------|
| 1 | AFS | 26.96500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Föreningar, störd av SJ | Privatradio |
| 2 | AFS | 26.97500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Danska lastbilar | Privatradio |
| 3 | AFS | 26.98500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Prepperfrekvens | Privatradio |
| 4 | AFS | 27.00500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Holländska lastbilar | Privatradio |
| 5 | AFS | 27.01500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Störd av SJ | Privatradio |
| 6 | AFS | 27.02500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Anropskanal Sverige | Privatradio |
| 7 | AFS | 27.03500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 8 | AFS | 27.05500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Ryska lastbilar | Privatradio |
| 9 | AFS | 27.06500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Störd av SJ | Privatradio |
| 10 | AFS | 27.07500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 11 | AFS | 27.08500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Norska lastbilar | Privatradio |
| 11A | AFS | 27.09500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Tidigare nödkanal | Privatradio |
| 12 | AFS | 27.10500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 13 | AFS | 27.11500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Störd av SJ | Privatradio |
| 14 | AFS | 27.12500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 15 | AFS | 27.13500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Ryska lastbilar | Privatradio |
| 16 | AFS | 27.15500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Båtkanal | Privatradio |
| 17 | AFS | 27.16500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Handikappkanal, störd SJ | Privatradio |
| 18 | AFS | 27.17500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Vägkanal, föreningen för folkvagnsbussentusiaster | Privatradio |
| 19 | AFS | 27.18500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 20 | AFS | 27.20500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 21 | AFS | 27.21500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Turkiska mobilstationer, störd av SJ | Privatradio |
| 22 | AFS | 27.22500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Båtklubbar | Privatradio |
| 23 | AFS | 27.25500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Föreningar | Privatradio |
| 24 | AFS | 27.23500 | 4W AM/FM, 12W SSB | SSB-kanal | Privatradio |
| 25 | AFS | 27.24500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 26 | AFS | 27.26500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Störd av SJ | Privatradio |
| 27 | AFS | 27.27500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 28 | AFS | 27.28500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 29 | AFS | 27.29500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 30 | AFS | 27.30500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 31 | AFS | 27.31500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Anrop DX, störd av SJ | Privatradio |
| 32 | AFS | 27.32500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 33 | AFS | 27.33500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Holländare | Privatradio |
| 34 | AFS | 27.34500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 35 | AFS | 27.35500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 36 | AFS | 27.36500 | 4W AM/FM, 12W SSB | Survivalistfrekvens USB, störd av SJ | Privatradio |
| 37 | AFS | 27.37500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 38 | AFS | 27.38500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 39 | AFS | 27.39500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |
| 40 | AFS | 27.40500 | 4W AM/FM, 12W SSB | | Privatradio |

| Kanal | Mode | Frekvens | Max effekt | Huvudanvändning och begränsningar | Alias |
|-------|------|-----------|------------|--|--------|
| 1 | FMN | 30.93000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 2 | FMN | 31.04000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 3 | FMN | 31.05000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 4 | FMN | 31.06000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 5 | FMN | 31.07000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 6 | FMN | 31.08000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 7 | FMN | 31.09000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 8 | FMN | 31.10000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 9 | FMN | 31.11000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 10 | FMN | 31.12000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 11 | FMN | 31.14000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 12 | FMN | 31.15000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 13 | FMN | 31.16000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 14 | FMN | 31.18000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 15 | FMN | 31.19000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 16 | FMN | 31.20000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 17 | FMN | 31.21000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 18 | FMN | 31.22000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 19 | FMN | 31.25000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 20 | FMN | 31.26000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 21 | FMN | 31.27000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 22 | FMN | 31.33000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 23 | FMN | 31.34000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 25 | FMN | 30.94000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 26 | FMN | 30.95000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 27 | FMN | 30.96000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 28 | FMN | 30.97000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 29 | FMN | 31.03000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 30 | FMN | 31.13000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 31 | FMN | 31.17000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 32 | FMN | 31.23000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 33 | FMN | 31.24000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 34 | FMN | 31.28000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 35 | FMN | 31.29000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 36 | FMN | 31.30000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 37 | FMN | 31.31000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 38 | FMN | 31.32000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 39 | FMN | 31.35000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 40 | FMN | 31.36000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| 41 | FMN | 31.37000 | 5W | Jakt, jord- och skogsbruk och tävlingar | LMR31 |
| | | | | | |
| 1 | FM | 69.01250 | 25W | Endast mobil i N och O län | LMR69 |
| 2 | FM | 69.03750 | 25W | | LMR69 |
| 3 | FM | 69.06250 | 25W | Lokalkanal Ludvika, C=69.3Hz | LMR69 |
| 4 | FM | 69.08750 | 25W | | LMR69 |
| 5 | FM | 69.11250 | 25W | | LMR69 |
| 6 | FM | 69.13750 | 25W | | LMR69 |
| 7 | FM | 69.16250 | 25W | | LMR69 |
| 8 | FM | 69.18750 | 25W | Nationell anropskanal, C=88,5Hz | LMR69 |
| | | | | | |
| 1 | FMN | 69.60625 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 2 | FMN | 69.61875 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 3 | FMN | 69.63125 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 4 | FMN | 69.64375 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 5 | FMN | 69.65625 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 6 | FMN | 69.66875 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 7 | FMN | 69.68125 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 8 | FMN | 69.69375 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 9 | FMN | 69.70625 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| 10 | FMN | 69.71825 | 5W | Endast mobilt | PMR69 |
| | | | | | |
| 1 | FM | 155.42500 | 5W | Endast mobilt, jord- och skogsbruk samt jakt | 155MHz |
| 2 | FM | 155.47500 | 5W | Endast mobilt, jord- och skogsbruk samt jakt, hundpejlar | 155MHz |
| 3 | FM | 155.50000 | 5W | Endast mobilt, jord- och skogsbruk samt jakt | 155MHz |
| 4 | FM | 155.52500 | 5W | Endast mobilt, jord- och skogsbruk samt jakt | 155MHz |
| 5 | FM | 156.00000 | 5W | Endast bärbart, jord- och skogsbruk samt jakt | 155MHz |
| 6 | FM | 155.40000 | 5W | Endast mobilt, jord- och skogsbruk samt jakt | 155MHz |
| 7 | FM | 155.45000 | 5W | Endast mobilt, jord- och skogsbruk samt jakt, hundpejlar | 155MHz |

| Kanal | Mode | Frekvens | Max effekt | Huvudanvändning och begränsningar | Alias |
|-------|------|-----------|------------|--|--------|
| 1 | FM | 444.60000 | 2W | Företag | SRBR |
| 2 | FM | 444.65000 | 2W | Företag | SRBR |
| 3 | FM | 444.80000 | 2W | Företag | SRBR |
| 4 | FM | 444.82500 | 2W | Företag | SRBR |
| 5 | FM | 444.85000 | 2W | Företag | SRBR |
| 6 | FM | 444.97500 | 2W | Företag | SRBR |
| 7 | FM | 444.87500 | 2W | Företag | SRBR |
| 8 | FM | 444.92500 | 2W | Företag | SRBR |
| 1 | FMN | 446.00625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, barnkanal | PMR446 |
| 2 | FMN | 446.01875 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 3 | FMN | 446.03125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, prepperkanal | PMR446 |
| 4 | FMN | 446.04375 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 5 | FMN | 446.05625 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 6 | FMN | 446.06875 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 7 | FMN | 446.08125 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 8 | FMN | 446.09375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, anropskanal | PMR446 |
| 9 | FMN | 446.10625 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 10 | FMN | 446.11875 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 11 | FMN | 446.13125 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 12 | FMN | 446.14375 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 13 | FMN | 446.15625 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 14 | FMN | 446.16875 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 15 | FMN | 446.18125 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |
| 16 | FMN | 446.19375 | 0.5W | Endast integrerad antenn | PMR446 |

| Kanal | Mode | Frekvens | Max effekt | Huvudanvändning och begränsningar | Alias |
|-------|------|------------|------------|--|------------|
| 1 | DMR | 446.003125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 2 | DMR | 446.009375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 3 | DMR | 446.015625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 4 | DMR | 446.218750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 5 | DMR | 446.028125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 6 | DMR | 446.034375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 7 | DMR | 446.040625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 8 | DMR | 446.046875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s, anropskanal | dPMR |
| 9 | DMR | 446.053125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 10 | DMR | 446.059375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 11 | DMR | 446.065625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 12 | DMR | 446.071875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 13 | DMR | 446.078125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 14 | DMR | 446.084375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 15 | DMR | 446.090625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 16 | DMR | 446.096875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 17 | DMR | 446.103125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 18 | DMR | 446.109375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 19 | DMR | 446.115625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 20 | DMR | 446.121875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 21 | DMR | 446.128125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 22 | DMR | 446.134375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 23 | DMR | 446.140625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 24 | DMR | 446.146875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 25 | DMR | 446.153125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 26 | DMR | 446.159375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 27 | DMR | 446.165625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 28 | DMR | 446.171875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 29 | DMR | 446.178125 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 30 | DMR | 446.184375 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 31 | DMR | 446.190625 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| 32 | DMR | 446.196875 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 6.25kHz, 3.6 kbit/s | dPMR |
| | | | | | |
| 1 | DMR | 446.006250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 2 | DMR | 446.018750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 3 | DMR | 446.031250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 4 | DMR | 446.043750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 5 | DMR | 446.056250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 6 | DMR | 446.068750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 7 | DMR | 446.081250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 8 | DMR | 446.093750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s, anropskanal | DMR Tier I |
| 9 | DMR | 446.106250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 10 | DMR | 446.118750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 11 | DMR | 446.131250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 12 | DMR | 446.143750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 13 | DMR | 446.156250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 14 | DMR | 446.168750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 15 | DMR | 446.181250 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |
| 16 | DMR | 446.193750 | 0.5W | Endast integrerad antenn, 12.5kHz, 3.6 kbit/s | DMR Tier I |